

devolo

Home Control
Intelligent Stopcontact



Eerste stappen

Hartelijk dank voor uw vertrouwen!

Lees voor de inbedrijfstelling van het apparaat de aanwijzingen zorgvuldig door en bewaar deze zodat u ze op een later tijdstip kunt raadplegen.

Beschrijving van de symbolen



Zeer belangrijke aanwijzing; wanneer deze niet in acht wordt genomen, kan dit resulteren in schade.



Belangrijke aanwijzing; het in acht nemen hiervan wordt ten zeerste aangeraden.

Informatie en tips over achtergronden en configuratie van uw apparaat.

Correct gebruik

Gebruik het Home Control Intelligent stopcontact zoals in deze handleiding en in de Home Control online-help beschreven, om schade en letsel te voorkomen.

CE-conformiteit



Bij correct gebruik voldoet het product aan de vereisten van de richtlijnen 2014/53/EU, 2014/35/EU en de overige geldende bepalingen van de zendwetgeving en is bedoeld voor gebruik in de EU, Zwitserland en Noorwegen. De CE-verklaring wordt in gedrukte vorm meegeleverd.

Veiligheidsinstructies

Algemene veiligheidsinstructies vindt u in hoofdstuk **Veiligheidsinstructies** op pagina 7.

devolo Home Control

Home Control (vrij vertaald thuisautomatisering) staat voor een gerichte besturing van elektrisch bedienbare apparaten in een woning. Het Home Control systeem van devolo maakt gebruik van de draadloze standaard Z-Wave™.

Vereiste voor een Home Control systeem is een Z-Wave™-compatibele regeleenheid, zoals de Home Control Centrale van devolo. Via hun Home Control portal coördineert u het Home Control Intelligent Stopcontact en alle andere Home Control apparaten. Toegang tot de Home Control Centrale is heel eenvoudig via de **my devolo app** en/of via het internetadres **www.mydevolo.com**.

- i** *Informatie over de inbedrijfstelling van de Home Control Centrale vindt u in de installatiehandleiding en/of de Home Control online-help.*

Toegang tot de Home Control Centrale via de my devolo app (voor smartphone/tablet)

Open de **my devolo app** ➤ **Home Control** en kies uw **Home Control Centrale**.

Toegang tot de Home Control Centrale via webbrowser (voor PC/laptop)

Onder **www.mydevolo.com** ➤ **Home Control** selecteert u uw **Home Control Centrale**.

- i** *Meer informatie over de besturing en configuratie van alle devolo Home Control apparaten en toepassingsscenario's vindt u in de Home Control online-help.*



Het Home Control Intelligent Stopcontact

Het Home Control Intelligent Stopcontact kan in elk stopcontact in uw huis worden gestoken. Deze voorziet het aangesloten apparaat van nuttige functies, zoals bijv. het tijdgestuurde in- en uitschakelen en meting van het stroomverbruik.



Toets
(rood verlicht)

De afbeelding is landspecifiek.

- Een gedetailleerde functiebeschrijving van het Home Control Intelligent Stopcontact alsmede configuratie- en toepassingsscenario's vindt u in de Home Control online-help.



Het Home Control Intelligent Stopcontact bij de regeleenheid (bijv. Home Control Centrale) aanmelden



Meerdere Home Control Intelligente Stopcontacten mogen niet direct in elkaar worden gestoken.



Sluit dempingsfactoren resp. storingsbronnen zo veel mogelijk uit, om een zo goed mogelijke reikwijdte te realiseren voor het Home Control Intelligent Stopcontact. Dempingsfactoren kunnen bijvoorbeeld grote, voor het apparaat staande meubels, planten of met name voorwerpen van metaal zijn. Storingsbronnen kunnen elektrische apparaten zijn, bijvoorbeeld een magnetron of een computer. Houd hier een minimale afstand van ca. 50 cm aan. **Gebruik het Home Control Intelligent Stopcontact uitsluitend binnenshuis.**

- ① Kies rekening houdend met de hierboven genoemde factoren een stopcontact en **leg** het Home Control Intelligent Stopcontact echter **eerst** slechts **in de buurt** van dit stopcontact.
- ② Wanneer u de **Home Control Centrale** van **devolo** gebruikt, dan roept u zoals omschreven in paragraaf **devolo Home Control** op pagina 3, uw **Home Control Centrale** op en kiest u **Apparaten**  **Apparaat toevoegen**  **devolo Home Control Intelligent Stopcontact**. Volg daar de aanwijzingen voor aanmelding op uw Home Control Centrale. De elektronische besturing regelt u comfortabel via het Home Control portal van de Home Control Centrale.



Het Home Control Intelligent Stopcontact schakelt bij een overbelasting van > 3 kW automatisch uit. Om het Home Control Intelligent Stopcontact weer in bedrijf te kunnen nemen, haalt u deze gedurende ca. 10 seconden uit het stopcontact en plaatst u deze vervolgens weer terug.

Veiligheidsinstructies

Alle veiligheidsvoorschriften en bedieningsinstructies van devolo apparaten moeten gelezen en begrepen zijn en voor toekomstig gebruik bewaard worden.



GEVAAR door elektriciteit

devolo apparaten mogen door de gebruiker niet geopend worden. **Bij het openen van de apparaten bestaat gevaar voor elektrische schokken!**

devolo apparaten zijn voor de gebruiker onderhoudsvrij. In geval van schade koppelt u het devolo apparaat los van het stroomnet, door het uit het stopcontact te trekken of door de netstekker uit het stopcontact te trekken. Neem dan uitsluitend contact op met gekwalificeerd vakpersoneel (klantenservice). Er is sprake van een schadegeval bijv.,

- als de stekker beschadigd is.
- als het devolo apparaat met vloeistof (bijv. regen of water) is overstroomd.
- als het devolo apparaat niet werkt.
- als de behuizing van het devolo apparaat is beschadigd.

devolo apparaten mogen uitsluitend op een voedingsnet gebruikt worden, zoals beschreven op het typeplaatje.

Om het devolo apparaat van het stroomnet los te koppelen trekt u het apparaat uit het stopcontact of de netstekker daarvan uit het stopcontact. Het stopcontact en alle aangesloten netwerkapparaten moeten goed toegankelijk zijn, zodat u indien nodig de netstekker snel kunt losmaken.

Gebruik de devolo apparaten alleen op een droge plaats en uitsluitend binnenshuis.

Maak voor het schoonmaken de devolo apparaten los van het voedingsnet! Vermijd gebruik van oplosmiddelhoudende schoonmaakmiddelen, omdat deze de behuizing kunnen beschadigen. Gebruik een droge doek bij het schoonmaken.



GEVAAR door oververhitting

Meerdere devolo apparaten mogen niet direct in elkaar gestoken worden.

De devolo apparaten mogen alleen op plaatsen worden opgesteld, waar voldoende ventilatie is gewaarborgd. Sleuven en openingen in de behuizing zijn bedoeld voor de ventilatie:

- Dek devolo apparaten tijdens bedrijf niet af.
- Plaats geen objecten op devolo apparaten.
- Steek geen objecten in de openingen van de devolo apparaten.
- devolo apparaten mogen niet in de directe nabijheid van een open vlam (bijv. vuur, kaars) worden gebruikt.
- devolo apparaten mogen niet aan directe warmtestraling worden blootgesteld (bijv. radiator, zonnestralen).

Een geringe opwarming van de behuizing in aangesloten toestand is normaal.

Service en garantie

Garantie: 3 jaar

Is uw devolo-product bij de eerste ingebruikname (DOA) of in de garantietermijn defect geraakt, neem dan contact op met uw leverancier waar u het devolo product heeft gekocht. Deze zal het product omruilen, of laten repareren bij devolo.

De volledige garantievoorwaarden vindt u op onze website www.devolo.com/warranty.

Nederlands	0900 0400 629 (0,12 Euro/min – vast net)	support@devolo.nl
------------	--	-------------------

Afvoeren

Het Home Control Intelligent Stopcontact mag niet met het huisvuil worden afgevoerd. In plaats daarvan kunt u deze gratis bij uw gemeentelijk inzamelpunt of winkels (bijv. supermarkt, speciaalzaak) afgeven.





devolo

devolo AG

Charlottenburger Allee 60

52068 Aachen – Germany

www.devolo.com